

технологик сарфининг бир кисми, Истемолчининг электр тармогига келиб тушган электр энергиясининг умумий микдорига нисбатан худудий электр тармоклари микдорига мутаносиб равнишда, ягона электр энергетика тизимининг электр тармокларидаги технологик сарфларга ўтказилади.

3.10. Электр энергияси сарфи түррисиди хисобот Истемолчи томонидан тақдим этилмаган тақдирда, Тъминотчи корхона томонидан электр энергияси ёки ўтган хисоб-китоб давр унун электр энергияси истемолчининг уртacha суткаллик амалдаги микдори түррисидаги маълумотлар асосида хисоб-китоб килинади.

Бунда хисобга олиш приборлари кўрсатчичлари назорат тартибида Тъминотчи корхона томонидан ёзб олингандан кейин амалда истемол килинган электр энергияси учун кайта хисоб-китоб олинади. Кайта хисоб-китоб Истемолни ёки унинг вакили иштирокида ёхуд унинг иштирокисиз белтиланган тартибида амалга оширилади.

3.11. ЭХНАТНИНГ жорий этилиши муносабати билан Истемолчининг хисобга олиш приборларидаги кўрсатчичлар автоматлаштирилган тизимининг техник параметрларига мувофик, бирок бир обда камидা бир марта ёки Истемолчининг таъминотчи корхона Истемолчининг шахсий хисоб-ракам ва хисобга олиш шакллантирилиши ва идораларро электрон хамкорлик килиш тизимига реал вакт режимида юборилишини таъминайди.

3.12. Шартномада хисоб-китоб даври учун кўрсатилган энергия микдордан 5 фоиздан ортик микдорда энергия истемол килинганда Истемолчидан шартномада кўрсатилган микдордан ортик истемол килинган электр энергияси жами хажми учун белтиланган тарифнинг 1,15 баравари микдорида тўлов ундирилади.

Истемолчининг электр компенсациси учун тарифга устамалар, шунингдек, ноконуний фойдаланилган аванс тўлови хисобига ўтказилган маблаглари карзни коплашга йўнаттирилади ва

истемолчи шартномада кўрсатилган электр энергияси хажмини тўлиб берилмайди ва электр энергия учун кейинги хисоб-китобларда хисобга олинади. Аванс тўлови (олдиндан хак тўлаш) сифатида хисобга олимайди.

Истемолчи килимаган тақдирда, аванс тарикасида тўланган маблаглар кайтариб ўтган деб хисобланади ва тўлов муддати ўтган хар бир кун учун Истемолчига тўлов муддати ўтган сумманинг 0,1 фоизи микдорида, электр энергияси маҳсус тартиба Бунда пеянинг умумий микдори, муддати ўтган тўловнинг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

3.13. Истемолчи ва Тъминотчи корхона хар обйа хисоб-китоб даври тамом бўлгандан кейин беш кун мобайнида ўзаро хисоб-китобларининг таккослани далолатномасини тузади.

3.14. Истемолчини куйидаги холларда электр тармокларидан узилади:

хисоб-китоблар ўз вактида амалга оширилмаганлиги очкабидан фойдаланилган электр энергияси учун карздорлик мавжуд бўлгандан,

Тъминотчи корхонанинг конуний талабномалари бажарилмаганда, шу жумладан, унинг тегишили вакилларига хисобга олиш приборлари кўрсаткичларини олишга ўйл кўйилмаганда;

хисоб-китобларни таъминотчи корхона тартибида ташкилотларни олишга ўтказилганда;

хисобга олиш приборларини касдан бузганда, кўрсаткичларни ўзгартириши максадидан уларнинг ишлашига ташкаридан аралиши хатти-харакатлар амалга оширилганда;

электр энергиясидан ноконуний фойдаланилганни, электр тармокларига ноконуний уланиш, талон-тарож килиш ёки Вазирлар Махкамасининг 2018 йил 12 январдаги 22-сонли Электр энергиясидан фойдаланини Коидалар (кейинги ўринларда Коидалар деб аталаудини бузишнинг бошқа холатлари аниқланганда).

Ягона электр энергетика тизимида электр энергия на кувватда танкисик вуужуга келганда, аварияларга йўл кўймаслик ва истемолчининг тартибсиз узб кўйилишининг оддини олиш максадига худудий электр тармоклари корхонаси учирини кўрсагтан холла, истемолчичлардан рекламалар, илноминациялар, бино ва иншоотларни ёриттичларини, электр истиши ва исскик сув билан тавминлаш курилмаарини ўчирив кўйини талаби бажарилмаганда;

Суд органларининг конуний кучга кирган карорлига асосан.

Истемолчилар ва субистемолчилар (ижарачилар), тадбиркорлик субъектлари ёхуд фуқаролар ўргасила турили хил низоли (келишовчилик) холатларда, факатгиниа суднинг конуний кучга кирган карорларига асосан Тъминотчи корхона электр тармокларини ўчирив кўйини амалга оширади.

3.15. Хисобга олинмаган энергия учун амалга оширилган кайта хисоб-китоб, Истемолчини конун хужжатларида белтиланган тартибда Коидаларни бузганик Истемолчиларни озод этмайди.

3.16. Тъминотчи корхона етказиб берилган энергия учун карздор бўлган Истемолчига карзни беш кун ичизда тўланиши хакида хабардор килишини таъминлаяди.

Тъминотчи корхона Истемолчиндан тартиб энергия учун карздор бўлган кун муддат ўтгандан сўнг, Истемолчинни дебитор карздорлик учун тармосдан узб кўйиш ва уларни кайтадан улашни конун хужжатларидан белтиланган тартибда амалга оширади.

Кайта уланишда Истемолчиндан тўлов куни амалда бўлган базавий хисоблаш микдорининг ўн баравари микдорида как ундирилади. Бунда, ЭХНАТГА уланган хамда хисобга олиш прибори автоматик гарзда ўчириб-ёкиши курилмасига эта бўлган истиемолчиларни тармокларига кайта уланиши учун как ундирилмайди.

3.17. Истемолчи электр тармокларининг техник холатини таъминлаш бўйича эксплуатация харажатлари учун субистемолчилар, истемолчи билан субистемолчи ўргасидат тузилган aloҳida шартнома бўйича электр энергиясининг умумий хажмидан олинадиган улушга мутаносиб равишда как тўйайди.

Эксплуатация харажатларини субистемолчига бериладиган электр энергетики тарифига кўшишга руҳсат этилмайди.

3.18. Хусусий ўй-жой мулкдорлари ширкатлари ва коммунал-эксплуатация ташкилоглари, электр энергиясидан ахолига электр энергияси етказиб берини максадидан фойдаланувчи идоравий ва муниципиал ўй-жой фонди, юридик шахслар ёткохоналари, диний ташкилотлар ва оиласий корхоналар, шунингдек, электр энергиясидан ахоли эхтиёжлари учун фойдаланадиган локал козонхоналарга маший истиемолчиларга белтиланган тариф кўлланилиди.

3.19. Электр энергиясини хисобга олиш прибор билан биргаликса фойдаланиладиган ўлчов трансформаторларини бошка жойга ўрнатиш ва алмаштириш Тъминотчи корхона билан келишиштаган холда амалга оширилади.

Истемолчининг айби билан электр энергиясини хисобга олиш приборига зарар етказилган (пломбаси бузилса, ойнаси синса ва бошкагар), электр энергиясини хисобга олиш приборини узаш схемаси ўзgartirилган, хисобга олиш асбобининг хотира блоки ва уни дастурлашдан фойдаланиши тутмасига (бумасига) ташкаридан